


СОГЛАСОВАНО:

Протоколом профсоюзного комитета
№ 2 от «04» июня 2019г.

Председатель профкома
 В.И. Черняева

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ ДО ДДТ № 2
Т.В. Бикеева

Пр. № 49п1 от 06.06.2019г.

Инструкция № 30
по охране труда при работе с применением переносных электроинструментов

1. Общие требования безопасности

- 1.1. К самостоятельной работе с применением переносных электроинструментов допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, аттестованные на II группу по электробезопасности.
- 1.2. К работе с применением переносных электроинструментов обучающиеся не допускаются.
- 1.3. При работе с применением переносных электроинструментов соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха, последовательность выполнения работы
- 1.4. При работе с применением переносных электроинструментов возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:
 - травмирование глаз отлетающей стружкой или осколками режущего инструмента;
 - ранения при неправильном или ненадежном креплении режущего инструмента;
 - поражение электрическим током при отсутствии заземления (зануления) корпуса или неисправности токоведущего кабеля переносного электроинструмента.
- 1.5. При работе с применением переносных электроинструментов должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, берет, диэлектрические перчатки, диэлектрический коврик, защитные очки.
- 1.6. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
- 1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования, инструмента прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения.
- 1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
- 1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

- 2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.
- 2.2. Внешним осмотром проверить целостность и исправность переносного электроинструмента, подводящего токоведущего кабеля и защитного заземления (зануления) корпуса. Надеть диэлектрические перчатки и встать на диэлектрический коврик.
- 2.3. Проверить исправную работу переносного электроинструмента на холостом ходу и убедиться в надежности крепления режущего инструмента.

3. Требования безопасности во время работы

При работе с электроинструментом строго выполнять правила руководства по эксплуатации используемого инструмента.

- 3.1 Включать электроинструмент только после того, как обрабатываемая деталь закреплена на верстаке или другом рабочем месте.
- 3.2 Подавать электроинструмент к обрабатываемой детали плавно, без резких, движений и толчков.
- 3.3 Не допускать попадания на электроинструмент воды, грязи и других веществ, следить за исправностью защитного заземления (зануления).
- 3.4 Не работать при сильной вибрации электроинструмента.
- 3.5 Не оставлять подключенный к электросети электроинструмент без присмотра, не передавать его другим лицам, не имеющим допуска для производства данного вида работ.
- 3.6 Ставить или класть электроинструмент в безопасном положении, исключающим его падение.
- 3.7 Следить при работе за подводящим токоведущим кабелем, не допускать его скручивания, завала деталями и механического воздействия на него.
- 3.8 Не проводить частичную разборку и регулировку электроинструмента, включенного в сеть.
- 3.9 Не переходить с одного участка работы на другой с невыключенным электроинструментом.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- 4.1 При появлении неисправности в работе электроинструмента, сильной вибрации режущего инструмента, а также нарушении изоляции под водящего токоведущего кабеля или защитного заземления (зануления) прекратить работу, выключить электроинструмент и после отключения его от сети устранить возникшую неисправность.
- 4.2 В случае короткого замыкания и загорания электроинструмента или подводящего токоведущего кабеля отключить электроинструмент от сети и приступить к тушению очага возгорания углекислотным или порошковым огнетушителем.
- 4.3 При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.
- 4.4 При поражении электрическим током немедленно отключить электроинструмент от сети, оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования безопасности по окончании работы

- 5.1 Отключить электроинструмент от сети и привести его в порядок.
- 5.2 Привести в порядок рабочее место, стружку убирать щеткой, не сдувать ее ртом и не сметать рукой.
- 5.3 Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Инструкцию разработала зам. директора по АХЧ



В.И. Черняева.